Digitalfunk
Kanalinformationen

Deutsches Rotes Kreuz
Ortsverein Pfullendorf e.V.

DMO-Gruppen (Direct Mode Operation)

örtlich begrenzt! Ohne direkte Kommunikation mit der Leitstelle

Landkreis Sigmaringen
611 _ R
(612 _ R)

Landkreis Bodenseekreis
607 _ R
(608 _ R)

TMO-Gruppen (Trunked Mode Operation)

Vorteile durch Reichweite

Dürfen nur im Einsatzfall ohne vorherige Freigabe durch KBL genutzt werden!
Einsatz immer Vorrang vor Sanitätsdiensten, Übungen oder sonstiger Nutzung!

Landkreis Sigmaringen
HO SIG 01 SB 1
(HO SIG 02 SB 2)

Landkreis Bodenseekreis
HO FN 01 SB 1
HO FN 02 SB 2

Für Sanitätsdienste, Übungen oder sonstige Nutzung ist im Vorfeld die Rücksprache mit der KBL und die Zustimmung erforderlich.

Kurzanleitung:

Ein- / Ausschalten
Zum Einschalten des Funkgerätes die Ein-/Austaste (roter Hörer) gedrückt halten).

Zum Ausschalten die Ein-/Aus-Taste gedrückt halten. Es wird ein Signalton ausgegeben und das Funkgerät schaltet sich aus.

Tasten sperren / entsperren
Zum Sperren / Entsperren der Tastatur die Menütaste und danach die Sterntaste.
Die PTT Taste, die Lautstärkeregelung und die Notruftaste werden nicht gesperrt.

Lautstärke verändern
Zum verändertn der Lautstärke den Drehknopf im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Änderung wird im Display durch einen Balken angezeigt.

TMO- / DMO-Modus wechseln
- Linke Kontexttaste “Option” drücken und TMO bzw. DMO auswählen (oder)
- Raute Taste länger drücken (oder)
- Menütaste und Menüpunkt Netze und TMO bzw. DMO auswählen.

Es wird ein Signalton ausgegeben und die Nachricht TMO/DMO einschalten angezeigt. Das Gerät wechselt in den entsprechenden Betriebsmodus

Rufgruppe wechseln
Kontexttaste “Option” drücken und im Menü “Grp nach Ord.” auswählen.
Anschließend im Menü den entsprechenden Rufgruppenordner auswählen.
Abschließend die gewünschte Rufgruppe wählen, bestätigen und Menü verlassen.

